



GYRUSS TELECOM

Návod k nastavení Nokií řady E

...s operačním systémem S60 3rd Edition, Feature Pack 1

**verze 1.2
2010**

Nastavení Nokií řady E

...s operačním systémem S60 3rd Edition, Feature Pack 1(*)

(*) U této verze systému byste se neměli splést; u jiných verzí jsou jen malé odchylky.

Údaje nezbytné k nastavení vašeho mobilu získáte v e-mailu při aktivaci testovací sady na „zkoušku“. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu Wi-Fi sítě a máte přístup k internetu (zvolte prohlížení webu a zkuste si otevřít nějakou internetovou stránku).

K samotnému nastavení postupujte touto cestou:

Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Nastavení SIP > Volby > Nový profil SIP

Nyní proveďte nastavení jednotlivých položek podle údajů v následujících tabulkách.

login: vaše telefonní číslo
heslo: vaše heslo
SIP proxy: vasetelcislo@sip.gyruss.eu

Nastavení SIP	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Název profilu	přiřad'te SIP profilu vámi zvolené jméno	GYRUSS
Profil služby	ve většině případů je to IETF	IETF
Výchozí přístupový bod	definovaný WIFI bod, který používáte pro přístup k internetu	mojeWIFI
Veřejné uživatelské jméno	může mít tvar sip:@sip.domena.cz, např. sip:910101054@sip.nic.cz nebo sip:jmeno.prijmeni@sip.domena.cz (vaše veřejné uživatelské jméno Vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny)	sip:vasetelcislo@sip.gyruss.eu
Použití komprese	ve většině případů je to <i>Ne</i>	Ne
Registrace	podle potřeby	podle potřeby
Použití zabezpečení	ve většině případů je to <i>Ne</i>	Ne

Nastavení Proxy serveru	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Adresa proxy serveru	např. sip:sip.domena.cz nebo sip:vasetelcislo@sip.gyruss.eu	sip:vasetelcislo@sip.gyruss.eu
Oblast	tato položka se liší, dostupné volby jsou <i>netway</i> nebo <i>ipbx</i>	ipbx
Uživatelské jméno	může mít tvar telefonního čísla, např. 910101054 nebo jiného řetězce znaků, např. jmeno.prijmeni (vaše uživatelské jméno Vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny)	vasetelcislo
Heslo	vaše heslo Vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny	vaseheslo
Povolit volné směrování	většinou je to <i>Ano</i>	Ano
Typ přenosu	většinou je to <i>UDP</i> , můžete také zvolit <i>Automaticky</i>	UDP
Port	výchozím nastavením je 5060, ale může se lišit	5060



Nastavení Registračního serveru	Obecně	Konkrétně pro testovací účet u GYRUSS TELECOM
Adresa reg.servru	např. sip:sip.domena.cz nebo sip:217.31.204.193	sip:vasetelcislo@sip.gyruss.eu
Oblast	tato položka se liší, dostupné volby jsou <i>netway</i> nebo <i>ipbx</i>	ipbx
Uživatelské jméno	může mít tvar telefonního čísla, např. 910101054 nebo jiného řetězce znaků, např. jmeno.prijmeni (vaše uživatelské jméno Vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny)	vasetelcislo
Heslo	vaše heslo Vám sdělí váš operátor nebo administrátor vaší ústředny	vaseheslo
Typ přenosu	většinou je to <i>UDP</i> , můžete také zvolit <i>Automaticky</i>	UDP
Port	výchozím nastavením je 5060, ale může se lišit	5060

Nyní se vraťte zpět do *Nastavení SIP*, kde by se u vytvořeného SIP profilu měla objevit informace *Registrován*. Vyčkejte několik vteřin. Pokud nastavení nebylo provedeno správně, objeví se *Neregistrován* nebo *Chyba registrace*.

Po nastavení SIP profilu pokračujte nastavením Internetového telefonu touto cestou:
Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Internetový telefon > Volby > Nový profil
 Profilu přiřadte název, pak zvolte *Profily SIP*, vyberte dříve vytvořený SIP profil a zmáčkněte OK.

Kvalitu hovoru můžete zjistit zdarma vytočením jednoho z uvedených čísel:

- *850 - Echotest
- *852 - Zjištění výše vašeho kreditu

